



### BM27 Liten tunn fickmultimeter, endast 10 mm

BM27 är en liten fickmultimeter för de alldagliga mätningarna. Endast 10 mm tjock. Bra upplösning och noggrannhet (1-2%). Mäter 5 ggr/sekunden.

Mäter spänning 1 mV-600 V, ström 0,1-2000  $\mu$ A, resistans 0,1  $\Omega$ -60 M $\Omega$ , kapacitans 0,1 nF-2000  $\mu$ F, frekvens samt har följande special funktioner:

Extra låga strömmätningsområden: 400,0/2000  $\mu$ A AC/DC. Autocheck-funktion som känner av och mäter spänning eller resistans automatiskt.

Spänningsmätning med val av låg eller hög impedans (Z).

EF-funktion som beröringslöst upptäcker spänning. Indikerar med streck + ljud.

Testsummer, diodtest, spänningsfrekvensinfo i 3 nivåer samt auto-off.

Transientskydd. Tål 600 V i alla funktioner. Mått: 113 x 53 x 10 mm. Vikt: 78 gram.

BM25 är en variant som saknar diodtest, spänningsfrekvensinfo i 3 nivåer, strömmätning samt 600  $\Omega$ -området vid resistansmätning. Skyddad mot 450 V. I övrigt som BM27.

#### Teknisk specifikation

<b>Display</b>	LCD (6000)
<b>DC mätområde</b>	400 $\mu$ /2000 $\mu$ A
<b>AC mätområde</b>	400 $\mu$ /2000 $\mu$ A
<b>VAC räckvidd</b>	6/60/600V
<b>VDC räckvidd</b>	6/60/600V
<b>Ohm räckvidd</b>	600/6k/60k/600k/6M $\Omega$
<b>F räckvidd</b>	100n/1000n/10 $\mu$ /100 $\mu$ /2000 $\mu$ F
<b>Hz räckvidd</b>	10...30kHz
<b>Diodtest</b>	0,48mA, 1,6V
<b>Vikt</b>	0.19 kg

### Produkter

**ART.NR**  
BM27

### Standardprodukter